

Nastavení ROCO M152 7780001 - Kompletní dokumentace

1. Funkce

- F0: přední světla + reflektor
- F1: koncová světla
- F3: vnitřní osvětlení

2. Tovarní nastavení CV + upravy

- CV1 = 3 - adresa lokomotivy
- CV2 = 1 - minimalni rychlost
- CV3 = 20 - zrychleni
- CV4 = 18 - brzdeni
- CV5 = 200 - maximalni rychlost
- CV6 = 70 - stredni rychlost
- CV29 = 14 - DCC konfigurace
- CV33 = 5 - prepinani zadnich svetel dle smeru
- CV34 = 10 - prepinani zadnich svetel dle smeru
- CV37 = 2 - mapovani F3 (vnitřni osvetleni)
- CV57 = 140 - referencni napeti motoru
- CV107 = 66 - potlaceni svetla vpred
- CV108 = 33 - potlaceni svetla vzad
- CV124 = 131 - SUSI PIN (jen pro dekodéry MX)
- CV201 = 11 - SUSI PIN (jen pro dekodéry MS/MN)

3. Vystupy dekodery

- AUX3 = vnitřni osvetleni
- AUX1 = koncova svetla FS2
- AUX2 = koncova svetla FS1
- AUX4, AUX5, AUX6 dle schematu

5. Poznámky

- Model: ROCO M152 7780001