

Elektromagnetický a spínací dekodér pro digitální systémy Motorola a DCC

N-G μ LMot μ LDCC

Popis

Elektromagnetické a spínací dekodéry Uhlenbrock lze použít v digitálních systémech Motorola (od společností UhlenBrock a Märklin) a v digitálních systémech DCC (od společností UhlenBrock, Lenz, Arnold, LGB a Roco).

Poprvé je nastavení adres u formátu Motorola tak snadné, jak bylo dříve známé pouze ze systémů DCC. Komponent si pamatuje příslušnost spotřebiče k dvojici tlačítek, přes které se má přepínat. Obtížná manipulace s kódováním adres se stala zbytečnou.


Elektromagnetické dekodéry a dekodéry spínačů Uhlenbrock podporují všechny adresy, které mohou být vyvedeny různými zařízeními: Intellibox a IB-Switch mohou vysílat adresy 1 až 320 ve formátu DCC. U klávesnic jiných výrobců je rozsah adres ve formátu Motorola 1 až 256, ve formátu DCC 1 až 2040.

Dekodér magnetických částí MD2

Dekodér MD2 spíná dva dvouvítkové pohony nezávisle na sobě prostřednictvím dvou adres; jedná se o dva solenoidové prvky s jedním pohonem (výhybka, návěstidlo) nebo jeden solenoidový prvek se dvěma pohony (trojcestná výhybka, dvojkřížovatková výhybka nebo návěstidlo s dálkovým návěstidlem).

Dvě adresy výhybek lze libovolně zvolit. Musí však být nastaveny na různé hodnoty. Maximální proudové zatížení je 2 A (odolnost proti zkratu).

Připojení digitálního napětí a elektromagnetů se provádí podle obrázku na protější straně.




Spínací dekodér SD1

Spínací dekodér SD1 má relé se dvěma samostatnými bezpotenciálovými přepínacími kontakty, které pod jednou adresou adresují dva spotřebiče společně, např. spínají světelný signál a současně přerušují trakční proud.

Dekodér lze nastavit na libovolnou adresu. Maximální proudová zátěž je 1 A.

Digitální napětí a spínané zátěže jsou zapojeny podle obrázku na protější straně.




Spínací dekodér SD2

Spínací dekodér SD2 má dva bezpotenciálové spínací kontakty, které lze adresovat pod dvěma různými adresami. Může spínat dvě zátěže nezávisle na sobě, např. osvětlení nebo světelnou signalizaci.

Dvě adresy výhybek lze libovolně zvolit. Musí však být nastaveny na různé hodnoty. Maximální proudové zatížení je 1 A.

Digitální napětí a spínané zátěže jsou zapojeny podle obrázku na protější straně.



Programování

Po správném zapojení dekodéru a příslušných zátěží je třeba dekodéru přiřadit dvojici tlačítek, kterými se mají připojené zátěže spínat.

Ujistěte se, že postupujete v níže popsaném pořadí, a mějte na paměti, že přiřazení musí být vždy provedeno pro všechny výstupy dekodéru.

Zahájení programování	<i>Stiskněte programovací tlačítko dekodéru. Kontrolka LED dekodéru třikrát blikne.</i>
Operace ve formátu Motorola, Dekodér očekává vstupní adresu.	<i>Přepnutí na provoz ve formátu DCC. Stiskněte znovu programovací tlačítko. Kontrolka dekodéru třikrát blikne.</i>
Nastavení první adresy	<i>Stiskněte tlačítko na klávesnici dvojice tlačítek, která má přepnout zátěž na A1/U1. Kontrolka LED dekodéru třikrát blikne.</i>
<i>Nastavení druhé adresy Možné pouze s dekodéry 67200 a 67600</i>	<i>Stiskněte tlačítko na klávesnici dvojice tlačítek, která má přepnout zátěž na A2/U2. Kontrolka LED dekodéru pětkrát blikne.</i>
Ukončení programování	Po provedení všech možných přiřazení, se programovací režim automaticky ukončí.

Operace

Dekodér by nyní měl po stisknutí přiřazené dvojice tlačítek spínat připojenou zátěž. Pokud dekodér přijal platný datový paket, rozsvítí se kontrolní LED vedle programovacího tlačítka. Pokud se tak nestane, je třeba zkontrolovat zapojení příslušných komponent.

Technické údaje

Dekodér magnetických

2 výstupy, 2 adresy, každý pro jeden dvoucívkový pohon, max. proudové zatížení 2 A (odolnost proti zkratu)

Čl. č. 67200

Spínací dekodér SD1

2 přepínače se společnou adresou, max. proudové zatížení 1 A

Čl. č. 67 500

Spínací dekodér SD2

2 přepínače se dvěma samostatnými adresami, max. proudové zatížení 1 A

Čl. č. 67 600

www.uhlenbrock.de

Ať už hledáte nejnovější informace o Intelliboxu, ceník nebo seznam prodejců nebo různé publikace ke stažení, naše webové stránky rozhodně stojí za návštěvu.

Prohlášení o záruce

Každý modul je před dodáním zkontrolován z hlediska funkčnosti. Pokud se v záruční době 2 let vyskytne závada, modul po předložení dokladu o koupi bezplatně opravíme. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo poškození způsobeno nesprávnou manipulací.